

# Jordfelsbrytare med 10 M kabel

## Artikelnummer: 36-2722 • Modell: 1030

### Jordfelsbrytare med gummikabel för utomhusbruk

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

## Jordfelsbrytare

Skydd mot elolyckor vid användning av elektriska produkter som t.ex. vattenpump, grästrimmer och el-handverktyg.

Om ett fel uppstår hos den anslutna produkten så att strömmen läcker till jord stänger jordfelsbrytaren automatiskt av strömmen för att skydda mot olycksfall och brand.

## Varning

1. Gör alltid en funktionstest enligt instruktion innan du börjar använda jordfelsbrytaren. Använd inte jordfelsbrytaren om den löser ut upprepade gånger eller inte löser ut vid test!
2. Tänk på att jordfelsbrytare endast är en typ av elektrisk säkerhetsanordning som bryter strömmen vid vissa fel, men den skyddar inte vid alla typer av fel, den ersätter inte sunt förfukt och normala elektriska skyddsåtgärder.

## Anslutning

Anslut först förbrukarens stickpropp till jordfelsbrytarens skarvuttag på kabeln, och anslut sedan jordfelsbrytaren till ett eluttag.

## Funktionstest

1. Tryck på "TEST", jordfelsbrytaren kommer nu att lösa ut. Strömmen bryts och kontrollampan släcknar. Håll inte in "TEST" mer än högst en sekund.
2. Tryck på "RESET", jordfelsbrytaren aktiveras, och kontrollampan tänds. Gör så här om inte kontrollampen börjar lysa rött: Vänta i sex sekunder och tryck igen, repetera detta tills kontrollampen lyser och därmed visar att jordfelsbrytaren fungerar.
3. Om kontrollampen inte lyser har jordfelsbrytaren löst ut pga. fel i den anslutna produkten eller också är jordfelsbrytaren i TEST-läge.

## Tekniska data

Modellbeteckning:	1030
Gummikabel:	H07RN-F, 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Spänning:	220-240V~ 50Hz
Märkström:	16A
Max. bryteffekt:	3680VA
Märkutlösningsström:	30mA
Bryttid:	<30ms
Kapslingsklass:	IP44
Användningstemperatur:	-25°C till 40°C
Petsäker	

**OBS!** Gör alltid en funktionstest innan du ansluter en förbrukare till jordfelsbrytarens uttag.

Kontakta återförsäljaren om testet av jordfelsbrytaren misslyckas eller om du märker att den inte fungerar korrekt.

# Vikavirtasuojakytkin ja 10 metrin johto

Tuotenumero: 36-2722 • Malli: 1030

## Vikavirtasuojakytkin ja kumikaapeli ulkokäyttöön

Lue käytöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käytöohjeet tulevaa tarvetta varten.

## Vikavirtasuojakytkin

Suojaa käyttää sähköonnettomuusilta, kun hän käyttää esim. vesipumppua, ruhotrimmeriä tai käsityökaluja.

Mikäli liitettyyn laitteeseen tulee vika, jonka vuoksi virta vuotaa maahan, vikavirtasuojakytkin katkaisee virran automaattisesti ja suojaa onnettomuusilta tulipaloilta.

## Varoitus

- Testaa aina vikavirtasuojakytkimen toiminta ohjeiden mukaisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Älä käytä vikavirtasuojakytkintä, mikäli se laukeaa useita kertoja tai mikäli se ei laukea testitilanteessa!
- Ota huomioon, että vaikka vikavirtasuojakytkin on sähköturvallisuuslaite, joka katkaisee virran tietyissä tapauksissa, se ei suoja kaikissa tapauksissa, eikä se korvaa terveen järjen puutetta eikä tavallisista turvallisuustoimenpiteistä.

## Liitännä

Liitä ensin liittettävän laitteen pistoke vikavirtasuojakytkimen kaapelin päässä olevaan pistorasiaan, ja liitä tämän jälkeen vikavirtasuojakytkin sähköpistorasiaan.

## Laitteen toimivuuden testaaminen

- Paina "TEST", niin vikavirtasuojakytkin laukeaa. Virta katkeaa ja merkkivalo sammuu. Älä pidä "TEST"-painiketta painettuna yli sekunnin ajan.
- Paina "RESET", niin vikavirtasuojakytkin aktivoituu ja merkkivalo sytyy. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli punainen merkkivalo ei pala: Odota kuuden sekunnin ajan ja paina uudelleen. Toista, kunnes merkkivalo palaa ja osoittaa, että vikavirtasuojakytkin toimii.
- Mikäli merkkivalo ei pala, vikavirtasuojakytkin on lauennut liitetystä laitteesta olevan vian takia, tai vikavirtasuojakytkin on TEST-tilassa.

## Tekniset tiedot

Malli:	1030
Kumikaapeli:	H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Jännite:	220-240 V~ 50 Hz
Nimellisvirta:	16A
Suurin kytkentäteho:	3680VA
Herkkyys (vikavirta, jolloin vikavirtasuojakytkin laukeaa):	30mA
Katkaisuaika:	<30 ms
Kotelointiluokka:	IP 44
Käytölämpötila:	-25 °C ... + 40 °C
Lapsiturvallinen	

**HUOM.! Testaa aina laitteen toimivuus ennen kuin liität sähkölaitteen vikavirtasuojakytkimen pistorasiaan.**

Ota yhteys jälleenmyyjään, mikäli vikavirtasuojakytkimen testaus ei onnistu tai mikäli laite ei toimi kunnolla.