

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

Ver. 003-200311

Nr/Nro: 32-6826

**Multiport USB-2.0 för 2,5" HDD
USB 2.0 Multiportti 2,5" HDD -asemille**

Modell/Malli: FT-KUH-K36G

CLAS OHLSON

Beskrivning:

Du har nu köpt en produkt som står för ett helt nytt och säkert koncept för datalagring som ger dig större hårddisckapacitet och säkerhet för både PC och Mac. Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda multiporten.

Systemkrav:

- PC, Laptop eller Mac-system med ledig USB-port.
- Stöds av följande operativsystem: Windows 98SE, ME, XP, 2000 eller Mac OS 8.6 eller högre
- 2.5" hårddisk

Specifikation:

Kompatibel med USB 2.0 & USB 1.1 standard.

Stöder Plug-and-Play och Hot – plug.

Överföringshastighet: upp till 480Mbs (USB 2.0)

Strömförsörjning genom USB-kabel

Storlek: 134 x 77 x 13.2 mm

Förpackningen innehåller:

Multiport 2,5”

USB-kabel

PS/2-kabel för extra strömförsörjning.

Skruvmejsel

Mjukt fodral

Bruksanvisning

Montering:

1. Lossa de fyra skruvarna på sidan med den medföljande mejseln.
2. Dra ur gaveln med kretskortet.
3. Anslut hårddisken (2,5") till multiportens kontakt på kretskortet.
4. Dra åt skruvarna på sidan.

Installation:

Tänk på att inte alla moderkort stöder USB 2.0, du kan behöva uppdatera moderkortets drivrutiner eller installera servicepack till operativsystemet! Hårddisken ska formateras innan den visas som en enhet i utforskaren.

Installation under Windows 98SE

1. Anslut multiporten till datorn med USB-kabeln. Anslut PS/2-kabeln till mus- eller tangentbords- uttag, endast om hårddisken har högre strömförbrukning än 500mA.
2. Datorn hittar multiporten och startar installationsguiden.
3. Sätt i den bifogade disketten i diskettstationen.



4. Markera ”**Diskettenheter**”, klicka på ”**Nästa**”.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

Installation under Windows ME/XP/2000:

Drivrutinerna finns på den medföljande disketten, men normalt installeras multiporten automatiskt vid anslutningen utan extra drivrutiner.

Multiporten visas som "New Volume" i utforskaren när den är rätt ansluten.



Primär (C:)



Sekundär (D:)




NEW VOLUME (F:)



Tänk på att:

Om du ska ta bort multiporten utan att stänga av datorn, klicka då på ikonen i aktivitetsfältet, innan du drar ur anslutningskablarna.



Kuvaus:

Olet ostanut tuotteen joka edustaa kokonaan uutta turvallista tallennusmuotoa, joka antaa sinulle enemmän kiintolevykapasiteettia ja turvallisuutta sekä PC että Mac –ympäristössä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

Järjestelmän vaatimukset:

- PC, kannettava tai Mac-järjestelmä
- Vapaa USB-portti
- Tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows 98SE, ME, XP, 2000 tai Mac OS 8.6 tai uudempi
- 2.5” kiintolevy

Ominaisuudet:

USB 2.0 & USB 1.1 –yhteensopiva.

Plug-and-Play ja Hot-plug -tuki.

Tiedonsiirtonopeus: jopa 480Mbps (USB 2.0)

Käyttövirta USB-kaapelin välityksellä.

Mitat: 134 x 77 x 13.2 mm

Pakkauksen sisältö:

Multiportti 2,5”

USB-kaapeli

PS/2-kaapeli lisävirtaa varten

Ruuvitaltta

Pehmeä suojakotelo

Käyttöohje

Asennus:

1. Avaa sivuilla olevat kaksi ruuvia pakkauksen sisältämän ruuvitaltan avulla.
2. Vedä piirilevyn sisältävä pääty ulos kotelosta.
3. Liitä 2,5” kovalevy multiportin piirilevyssä olevaan liittimeen.
4. Työnnä pääty takaisin koteloon, kiinnitä ja kiristä sivuilla olevat kaksi ruuvia.

Muista, että kaikki emolevyt eivät tue suoraan USB 2.0 -standardia. Saattaa olla, että joudut päivittämään emolevyn ohjaimet tai asentamaan käyttöjärjestelmään tuoreimman päivityksen. Kovalevy täytyy alustaa, jotta se näkyisi resurssienhallinnassa uutena laitteena.

Ajurit ja ohjelmisto:

Windows 98SE

1. Liitä multiportti tietokoneeseen USB-kaapelilla (liitä PS/2-kaapeli hiiren tai näppäimistön liitäntään vain jos kovalevyn virrankulutus on suurempi kuin 500mA).
2. Tietokone löytää multiportin automaattisesti ja aloittaa asennusohjelman.
3. Aseta pakkauksen sisältämä asennuslevyke tietokoneen levykeasemaan.



4. Valitse ”**Levykeasemat**”, ja klikkaa ”**Seuraava**”.
5. Noudata näytölle tulevia ohjeita.

Windows ME/XP/2000:

Laitteen ohjaimet löytyvät pakkauksen sisältämältä asennuslevykkeeltä, mutta normaalisti niitä ei tarvitse asentaa, vaan käyttöjärjestelmä löytää laitteen automaattisesti.

Multiportti näkyy uutena laitteena resurssienhallinnassa, jos se on oikein kytketty.



Primär (C:)



Sekundär (D:)



NEW VOLUME (F:)



Muista:

Voit irrottaa multiportin ilman, että tietokonetta tarvitsee käynnistää uudelleen; klikkaa tehtäväpalkin kuvaketta, ja poista laite järjestelmästä ennen irrottamista.



CLAS OHLSON

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Internet

www.clasohlson.se

NORGE

KUNDETJENESTE

Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80

E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

Internet

www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221

Internet

www.clasohlson.fi

E-mail: info@clasohlson.fi