

Transformer

Art.no 36-1863 Model SET105F-2

Transformer SET105F-2

Please read the entire instruction manual before using and save it for future reference. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data.

Description

- Transformer for 12 V halogen bulbs.
- The transformer has a soft-start feature which gradually increases the current after it is turned on.
- Built-in thermal sensor which cuts the power if the transformer overheats.
- An electronic safety circuit turns the transformer off if the secondary coil short-circuits or overheats or if the transformer is used without any load. When the fault has been rectified the transformer can be used again.

Safety and Assembly

- The transformer conforms to both 2004/108/EG Directive regarding electromagnetic compatibility and 2006/95/EG Low Voltage Directive.
- Permanent installation should only be carried out by a qualified electrician.
- For indoor use only.
- The primary cable must be at least 0.75 mm² and the secondary cable between 0.75 mm² and 1.5 mm².
- To prevent high frequency power supply interference, do not place the transformer or its cables close to other electrical cables.
- The transformer should be placed as close to the halogen lights as possible (max. 1.8 m). However not closer than 30 cm because of the heat from the lights.
- Make sure the transformer has adequate ventilation and the ambient temperature does not exceed 50 °C.

Specifications

External dimensions	110 × 48 × 33 (mm)
Primary voltage	230 V AC, 50 Hz
Secondary voltage	11.6 V AC, RMS
Power	35–105 W
Current	0.46 A
Housing temperature	85 °C (max)
Ambient temperature	-20 °C to + 50 °C
Overheating protection	Thermal sensor
Primary cable	H03VVH2-F 2 × 0.75 mm²
Secondary cable	H03VVH2-F 2 × 0.75–1.50 mm² 1 cable, 0,3–1.8 m long

Transformator

Art.nr 36-1863 Modell SET105F-2

Transformator SET105F-2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Beskrivning

- Transformator för 12 V halogenlampor.
- Transformatorn har mjukstart och ger en stadig ökning av strömmen när den slås på.
- Inbyggd termovakt som bryter strömmen vid överhettning.
- En elektronisk skyddskrets stänger av transformatorn vid kortslutning eller överbelastning av sekundärsidan eller om transformatorn används utan belastning. Efter åtgärdande kan transformatorn användas igen.

Säkerhet och montering

- Transformatorn är konstruerad i enlighet med direktiv 2004/108/EG beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och med lågvoltsdirektivet 2006/95/EG.
- Fast installation får endast anslutas av behörig elektriker.
- Endast för inomhusbruk.
- Primärkabeln ska vara minst 0,75 mm² och sekundärkabeln mellan 0,75 mm² och 1,5 mm².
- För att förhindra högfrekvensinkopplingar i nätet, drag inte utgångskablarna och transformatorn nära sladdar med nätspänning.
- Transformatorn ska monteras så nära halogenlamporna som möjligt (max. 1,8 m). Dock, p.g.a. lampornas strålningsvärme, ej närmare än 30 cm.
- Se till att transformatorn har tillräcklig ventilation så att omgivningstemperaturen inte överstiger 50 °C.

Specifikationer

Yttermått (mm)	110 × 48 × 33
Primärspänning	230 V AC, 50 Hz
Sekundärspänning	11,6 V AC, RMS
Effekt	35–105 W
Ström	0,46 A
Höljets maxtemperatur	85 °C
Omgivningstemperatur	-20 °C till 50 °C
Överhettningsskydd	Termovakt
Primärkabel	H03VVH2-F 2 × 0,75 mm²
Sekundärkabel	H03VVH2-F 2 × 0,75–1,50 mm² 1 kabel, 0,3–1,8 m lång

Transformator

Art.nr. 36-1863 Modell SET105F-2

Transformator SET105F-2

Les bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.

Beskrivelse

- Transformator for 12 V halogenpærer.
- Transformatoren har mykstart og gir en stadig økning av strømmen når den slås på.
- Innebygd termovakt som bryter strømmen ved overoppheting.
- En elektrisk beskyttelseskrets kobler ut transformatoren ved kortslutning, eller overbelastning av sekundærsiden, eller hvis transformatoren er ubelastet. Etter tiltak kan transformatoren brukes igjen.

Sikkerhet og montering

- Transformatoren er konstruert ifølge direktiv2004/108/EG betreffende elektromagnetisk kompatibilitet og med lavvoltsdirektivet 2006/95/EG.
- Fast installasjon må kun kobles av sertifisert elektriker.
- Kun for innendørs bruk.
- Primærkabelen skal være minst 0,75 mm² og sekundærkabelen mellom 0,75 mm² og 1,5 mm².
- For å forhindre høyfrekvensinnkoblinger i nettet, dra ikke utgangskabelne og transformatoren nær ledninger med nettspenning.
- Transformatoren skal monteres så nær halogenlampene som mulig (maks. 1,8 m). Dog, p.g.a. lampenes strålingsvarme, ikke nærmere enn 30 cm.
- Påse at transformatoren har tilstrekkelig ventilasjon så omgivelsestemperaturen ikke overstiger 50 °C.

Spesifikasjoner

Utvendige mål (mm)	110 × 48 × 33
Primærspenning	230 V AC, 50 Hz
Sekundærspenning	11,6 V AC, RMS
Effekt	35–105 W
Strøm	0,46 A
Dekselets makstemperatur	85 °C
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C
Overopphetingsvern	Termovakt
Primærkabel	H03VVH2-F 2 × 0,75 mm²
Sekundærkabel	H03VVH2-F 2 × 0,75–1,50 mm² 1 kabel, 0,3–1,8 m lang

Muuntaja

Tuotenro 36-1863 Malli SET105F-2

Muuntaja SET105F-2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Kuvaus

- 12 V:n muuntaja halogeenivalaisimille.
- Muuntaja käynnistyy pehmeästi ja lisää tasaisesti virtaa päälle kytkemisen jälkeen.
- Sisäinen lämpösuoja kytkee virran pois ylikuumentumisen sattuessa.
- Elektroninen suojapiiri sammuttaa muuntajan oikosulun sattuessa tai ensiöpuolen ylikuormituksen johdosta tai mikäli muuntajaa käytetään ilman kuormitusta. Toimenpiteiden jälkeen muuntajaa voidaan taas käyttää.

Turvallisuus ja asennus

- Muuntaja on valmistettu direktiivien 2004/108/EG (elektromagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EG (pienjännitedirektiivi) mukaisesti.
- Kiinteän asennuksen saa suorittaa ainoastaan sähköasentaja.
- Vain sisäkäyttöön.
- Ensiökaapelin tulee olla vähintään 0,75 mm² ja toisiokaapelin 0,75–1,5 mm².
- Verkon suurtaajuuskytkentöjen välttämiseksi ulostulokaapeleita ja muuntajaa ei saa vetää verkkojännitejohtojen lähelle.
- Muuntaja tulee asentaa mahdollisimman lähelle halogeenilamppuja (maks. 1,8 m). Lamppujen säteilylämmöstä johtuen ei kuitenkaan lähemmäksi kuin 30 cm.
- Varmista muuntajan riittävä ilmastointi, jotta ympäristön lämpötila ei ylitä 50 °C.

Tekniset tiedot

Ulkomitat (mm)	110 × 48 × 33
Ensiöjännite	230 V AC, 50 Hz
Toisiojännite	11,6 V AC, RMS
Teho	35–105 W
Virta	0,46 A
Kotelon maksimilämpötila	85 °C
Ympäristön lämpötila	-20 °C...+50 °C
Ylikuumenemissuoja	Lämpösuoja
Ensiökaapeli	H03VVH2-F 2 × 0,75 mm²
Toisiokaapeli	H03VVH2-F 2 × 0,75–1,50 mm² 1 kaapeli, pituus 0,3–1,8 m

Trafo

Art.Nr. 36-1863 Modell SET105F-2

Trafo SET105F-2

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Beschreibung

- Trafo für 12 V-Halogenlampen.
- Der Trafo mit Softstart erhöht nach dem Einschalten stetig die Stromzufuhr.
- Integrierter Temperaturwächter, der den Strom bei Überhitzung unterbricht.
- Eine elektronische Schutzschaltung schaltet den Trafo bei Kurzschluss oder Überlastung von der Sekundärseite ab, oder wenn der Trafo unbelastet verwendet wird. Nach der Behebung kann der Trafo wieder verwendet werden.

Sicherheit und Montage

- Der Trafo wurde gemäß der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG hergestellt.
- Ein Einbau darf ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
- Nur für den Innenbereich.
- Das Primärkabel muss mindestens einen Durchmesser von 0,75 mm² und das Sekundärkabel zwischen 0,75 mm² und 1,5 mm² betragen.
- Zur Verhinderung von Hochfrequenzproblemen mit dem Stromnetz Ausgangskabel und Trafo nicht in der Nähe von Kabeln mit Netzspannung platzieren.
- Den Trafo so nahe wie möglich an den Halogenlampen montieren (max. 1,8 m), aufgrund der Strahlungswärme der Lampen muss jedoch ein Mindestabstand von 30 cm eingehalten werden.
- Sicherstellen, dass der Transformator ausreichend belüftet wird und die Umgebungstemperatur 50 °C nicht übersteigt.

Technische Daten

Außenmaße (mm)	110 × 48 × 33
Primärspannung	230 V AC, 50 Hz
Sekundärspannung	11,6 V AC, RMS
Leistung	35 bis 105 W
Strom	0,46 A
Höchsttemperatur Gehäuse	85 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Überhitzungsschutz	Temperaturwächter
Primärkabel	H03VVH2-F 2 × 0,75 mm²
Sekundärkabel	H03VVH2-F 2 × 0,75–1,50 mm² 1 Kabel, Länge 0,3–1,8 m

GREAT BRITAIN • **customer service** tel: 08545 300 9799 e-mail customerservice@clasohlson.co.uk internet www.clasohlson.com/uk

SVERIGE • **kundtjänst** tel. 0247/445 00 fax 0247/445 09 e-post kundtjanst@clasohlson.se internet www.clasohlson.se

NORGE • **kundesenter** tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80 e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no

SUOMI • **asiakaspalvelu** puh. 020 111 2222 sähköposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu www.clasohlson.fi

DEUTSCHLAND • **Kundenservice** Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

clas ohlson

