

Ontech GSM 9035

BESKRIVNING

Ontech GSM 9035 är en produkt som gör att du enkelt på avstånd kan styra elektriska enheter och övervaka ditt sommarhus eller någon annan byggnad. Produkten är avsedd för inomhus bruk.

Enheten kommunicerar via **GSM-nätet** och behöver ett SIM-kort. Kontantkort fungerar bra.

Det är mycket **enkelt** att koppla in och komma igång. Sätt i SIM-kortet, anslut enheten till ett vägguttag och börja skicka kommandon.

Du styr enheten via **appar för Android och Iphone**. Det går också att styra enheten med SMS.

230 Volts-uttaget kan slås av och på. Det finns också en timerfunktion som gör att du kan slå på med fördröjt avslag från 1 sekund upp till 99 timmar.

Anslut element, motorvärmare, pumpar eller den elektriska utrustning du vill styra.

Enheten har två **alarmingångar** för trådbundna larmgivare som rörelsedetektorer, magnetbrytare, brandlarm, nivåvakter mm. Enheten sänder larmmeddelande till upp till nio mobiltelefoner.

Den inbyggda **korthållsradien** kommunicerar med larmgivaren Ontech Alarmbox 9012 och extra reläet Ontech Relay 9010.

En inbyggd **temperatursensor** låter dig på avstånd övervaka temperaturen. Du kan ställa in enheten att skicka larm när temperaturen överstiger eller understiger förinställd temperatur. Som tillbehör finns en extern temperatursensor.

Ett inbyggt **backup-batteri** gör att enheten fungerar i upp till 20 timmar efter ett strömbrott. Enheten larmar automatiskt om det blir strömbrott och meddelar också när strömmen kommer tillbaka.

Med **garageports-funktionen** kan du enkelt styra portmotorn till ett garage eller annan byggnad. Enheten rings upp, enheten kontrollerar det uppringande numret. Om detta finns i listan ger enheten en puls utan att besvara samtalet.

Utöver detta finns smarta funktioner som t ex **termostat** som låter dig ställa in temperaturen i ett rum genom att ansluta ett element till enheten.

Enheten är mycket **allsidig** och har många användningsområden.



Teknisk specifikation

- Temperaturområde- 40 till + 55 grader Celsius.
- Uttag 230 VAC /16 A
- Effektförbrukning nominellt <0,5W, maximalt 4 W.
- GSM Dual Band 900/1800 MHz
- GSM SIM-kort av storlek "Mini-SIM"
- Två alarmingångar 3-30 VDC kan ställas Normally Open eller Normally Closed.
- Intern tempsensor +/- 2 grader vid 25 grader C och relä avslaget
- Korthållsradio 2,4 GHz. Uteffekt 1 mW.
- En ingång för extern tempsensor eller adapter för att mäta ström (4-20 mA)
- Inbyggt backup-batteri 4,2 Litium Polymer 1100 mA.
- Total vikt 230 gram, Mått utstickande del 135*73*35 mm.

Resurser

App för Android

Ontech Control kan laddas ner från Google Play. Med appen kan du programmera enheten, styra den och få larm mm. Appen jobbar med SMS i bakgrunden.

App för Iphone

Ontech Control laddas ner från Appstore. Med appen kan du styra och få status från din Ontech GSM. Pga av begränsad tillgång av Apples SMS-program kan ej programmering och alarmering ske utan sker via manuella SMS.

SMS-programmering

För användare som ej har Android-telefon sker programmering av enheten på www.ontechgsm.com/set.html som skapar en textsträng som sedan klistras i ett SMS och skall skickas till enheten.

Tillbehör

Ontech GSM Relay 9010

Extra relä med två alarmingångar som kommunicerar med Ontech GSM 9035 via korthållsradio. Upp till 7 extra reläer kan anslutas och styrs individuellt från varje huvudenhet.

Ontech Alarmbox 9012

Liten magnetbrytare med en alarmingång och temperaturelement. Kommunicerar med Ontech GSM 9035 via korthållsradio. Upp till 7 enheter kan individuellt anslutas till varje huvudenhet.

Ontech Temp Sensor 9014

Extern temperaturelement som enkelt kopplas till Ontech GSM 9035. Sladd 2 meter men kan förlängas upp till 10 meter.

En originalprodukt från Onvako utvecklad i Sverige