

Einsätze für Busch-Dimmer®
Busch-Dimmer® Einsatz
LED-Dimmer



Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.

2-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).

Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen (LC) Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.

Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.

Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.

Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).

Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.

Ohne Zentralscheibe.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz,

Nennleistung: 2 - 100 W/VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,

Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe., Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen., Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen., Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar., Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Preisgruppe: 19

Preis: 83,70 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 6512-0-0306

Artikelnummer: 6523 U

EA-Nummer: 4011395151303