

Installation

Handsfree-enheten kan anslutas till alla vägguttag med RJ-11 modularkontakt.

1. Ta ur telesladden ur telefonen och stick in modularkontakten i uttaget märkt "LINE" på baksidan av handsfree-enheten.
2. Stick in ena ändan av medföljande telesladd i telefonen
3. Stick in andra ändan av telesladden i uttaget märkt "PHONE" på baksidan av handsfree-enheten.
4. Stick in headsetproppen i jacket "HEADSET" på handsfree-enheten.

Headset

Headsetet levereras med en förstklassig mikrofon för bästa röstkommunikation. Den svängbara mikrofonen gör att du kan placera headsetet på höger eller vänster öra.

1. Sätt på huvudbandet över huvudet med högtalaren mot höger eller vänster öra.
2. Håll fast öronkudden med ena handen. Dra ner svängarmen så att mikrofonen kommer framför eller något vid sidan om munnen.
3. Svängarmen är böjbar och du kan placera mikrofonen i önskat läge, i regel 2 - 3 cm från munnen.
4. Vrid inte mikrofonen på svängarmen eftersom trådarna inuti då kan skadas.

Inkommande samtal

1. Ta på headsetet och justera in det i läge.
2. Ställ in svängarmen så att mikrofonen placeras ungefär två fingerbredder från munnen.
3. När du hör att telefonen ringer trycker du ned talknappen "TALK". Då kopplas telefonen bort och en lysdiod tänds.
4. Börja tala via headsetet i normal samtalston.
5. När samtalet är slut trycker du på talknappen igen för att lägga på. Då slocknar lysdioden.

Utgående samtal

1. Ta på headsetet och justera in det i läge.
2. Ställ in svängarmen så att mikrofonen placeras ungefär två fingerbredder från munnen.
3. Lyft av luren på telefonen och slå önskat nummer.
4. Tryck på talknappen "TALK" på handsfree-enheten. Då tänds en lysdiod.
5. Lägg på luren på telefonen.
6. När den anropade svarar talar du precis som vanligt.
7. Om det är upptaget trycker du på knappen "JACK" för att lägga på och upprepar p. 3, 4 och 5 ovan för att ringa på nytt.
8. När du avslutat samtalet trycker du på knappen "TALK" för att lägga på och avbryta uppkopplingen. Då slocknar lysdioden.

Asennus

Handsfree -yksikkö voidaan liittää kaikkiin puhelinkoskettimiin RJ-11 modulointipistokkeella.

1. Irrota puhelimen telejohto ja liitä modulointipistoke lähtöön, joka on merkattu "LINE" handsfree -yksikön takaosassa.
2. Aseta mukana tuleva telejohto puhelimeen.
3. Aseta telejohdon toinen pää kohtaan "PHONE" handsfree -yksikön takaosassa.
4. Aseta headset -pistoke jakkiin "HEADSET" handsfree-yksikössä.

Headset

Headseatissa on ensiluokkainen mikrofoni hyvään äänikommunikaatioon. Käännettävän mikrofonin ansiosta voit asettaa headsetin joko oikeaan tai vasempaan korvaan.

1. Laita headset päähän, kaiutin oikeaa tai vasenta korvaa vasten.
2. Pidä kiinni korvatyynyistä toisella kädellä. Vedä kääntöosa alas siten, että se tulee suun eteen tai hieman suun sivuun.
3. Kääntöosa taipuu joten voit valita halutun asennon, yleensä 2-3 cm suusta.
4. Älä kierrä kääntöosassa olevaa mikrofonia, koska sen sisällä olevat johtimet voivat vioittua.

Saapuvat puhelut

1. Laita headset päähän ja säädä se oikeaan asentoon.
2. Aseta kääntyvä osa siten, että mikrofoni on noin kaksi sormenleveyttä suusta.
3. Kun kuulet, että puhelin soi, paina handsfree -yksikössä olevaa näppäintä. Silloin puhelin kytkeytyy pois ja loistediodi syttyy.
4. Aloita puhuminen headsetin kautta normaalilla äänensävyllä.
5. Paina näppäintä uudelleen, kun puhelu on päättynyt. Loistediodi sammuu.

Ulos menevät puhelut

1. Laita headset päähän ja säädä se oikeaan asentoon.
2. Aseta kääntyvä osa siten, että mikrofoni on noin kaksi sormenleveyttä suusta.
3. Nosta puhelimen luuri ja valitse haluamasi numero.
4. Paina handsfree -yksikössä olevaa näppäintä. Silloin loistediodi syttyy.
5. Aseta puhelimen luuri paikalleen.
6. Kun toisessa päässä vastataan, voit puhua ihan tavallisesti
7. Jos linja on varattu, paina näppäintä päättääksesi puhelun ja toista kohdat 3, 4 ja 5 edellä soittaaksesi uudelleen.
8. Paina näppäintä, kun olet päättänyt puhelun ja katkaise linjayhteys. Silloin loistediodi sammuu.

Info:

Tämä tuote on testattu ja hyväksytty soveltuvien normien mukaan. Hyväksytty käytettäväksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa.

**Tämä tuote on hyväksytty liitettäväksi yleiseen analogiseen puhelinverkkoon. Se on testattu soveltuvien 1995/5/EU -direktiivin normien mukaisesti ja täyttää kaikki oleelliset vaatimukset.