

Alte operazioni

Creazione di una programmazione del CD (Riproduzione programmata)

Usare i tasti sul telecomando per creare una programmazione.

1 Premere CD [6] per selezionare la funzione CD.

2 Premere ripetutamente PLAY MODE [5] finché appare "PGM" mentre il lettore è fermo.

3 Premere DISC SKIP [3] per selezionare un disco.

4 Premere ripetutamente ▶◀ [▶◀] o ▶▶ [▶◀] sull'unità [5] finché appare il numero del brano desiderato.

Quando si programma il file MP3, premere ripetutamente ▶+/- [▶◀] o ▶+/- [▶◀] sull'unità [5] per selezionare la cartella desiderata e poi selezionare il file desiderato.

Numeri del brano o del file selezionati



Tempo di riproduzione totale del brano selezionato

5 Premere ENTER [9] per aggiungere il brano o il file alla programmazione.

6 Ripetere i punti da 3 a 5 per programmare altri brani o file fino ad un totale di 20 brani o file.

7 Per riprodurre la programmazione di brani o file, premere (▶ o ▶+/-) sull'unità [4].

La programmazione rimane disponibile finché viene aperto il cassetto del lettore. Per riprodurre di nuovo la stessa programmazione, selezionare la funzione CD e premere (▶ o ▶+/-) sull'unità [4].

Per cancellare la riproduzione programmata

Premere ripetutamente PLAY MODE [5] finché "TGM" scompare mentre il lettore è fermo.

Per cancellare l'ultimo brano o file della programmazione

Premere CLEAR [2] mentre il lettore è fermo.

Per vedere le informazioni sulla programmazione, come il numero totale di brani della programmazione

Premere ripetutamente DISPLAY [7].


Preselezione delle stazioni radiofoniche

È possibile preselezionare le stazioni radiofoniche preferite e sintonizzarle immediatamente selezionando il numero di preselezione corrispondente.

1 Sintonizzare la stazione desiderata (Vedere "Ascolto della radio").

2 Premere TUNER MEMORY [2].

Numeri di preselezione



3 Premere ripetutamente ▶/- (o TUNING +/- sull'unità [5]) per selezionare il numero di preselezione desiderato.

Se un'altra stazione è già stata assegnata al numero di preselezione selezionata, la stazione viene sostituita dalla stazione nuova.

4 Premere ENTER [9].

5 Ripetere i punti da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.

È possibile preselezionare fino a 20 stazioni FM e 10 AM. Le stazioni preselezionate sono conservate per circa mezza giornata anche se si scollega il cavo di alimentazione o se si verifica un'interruzione di corrente.

6 Per richiamare una stazione radiofonica preselezionata, premere ripetutamente TUNING MODE [5] finché appare "PRESET" e poi premere ripetutamente ▶/- (o TUNING +/- sull'unità [5]) per selezionare il numero di preselezione desiderato.

Volt spärer och flimmer



Total spärlid för volt spär

5 Tryck på ENTER [9] för att lägga till det späret eller den från programmet.

6 Upprepa step 3 till 5 för att programmera in ytterligare spärer. Det går att programmera in upp till 25 spärer eller fler sammanlängt.

7 För att sluta programmet med spärer eller flimmer trycker man på ▶ (eller på CD ▶ på anläggningen) [4].

Programmet hålls kvar i minnet ända till man öppnar skrivfacket. Om du vill spela samma program en gång till så välj CD-lagret och tryck på ▶ (eller på CD ▶ på anläggningen) [4].

För att lämna läget för programmerad spelning Tryck upprepade gånger på PLAY MODE [5] till "PGM" så att spärren på displayen medan CD-spelaren är i stoppage.

För att radera det sista späret eller den sista filen ur programmet Tryck på CLEAR [2] medan CD-spelaren är i stoppage.

För att se programinformation som t.ex. det totala antalet spär i programmet Tryck upprepade gånger på DISPLAY [7].

Lagring av radiostationer i snabbvalsmitten

Du kan lagra dina favoritradiostationer i minnet så att sedan det sarà att släp i dem direkt genom att välja motsvarande snabbvalsnr.

1 Ställ in ønskad station (se "Lyssna på radio").

2 Tryck på TUNER MEMORY [2].

Snabbvalsmitten



3 Tryck upprepade gånger på ▶/- (eller TUNING +/- på anläggningen) [5] för att välja ønskad snabbvalsnr.

Om det redan finns en annan station lagrad på den valda snabbvalsnr ersätts den gamla stationen av den nya stationen.

4 Tryck på ENTER [9].

5 Upprepa step 1 till 4 för att lagra ytterligare stationer.

Det går att lagra upp till 20 FM-stationer och 10 AM-stationer. Snabbvalstionerna hålls kvar i minnet i ungefärlig ordning från den senast skickades ut till den första.

Det går att släp i stationer som har sätts in.

För att sätta in stationer som har sätts in Tryck på CLEAR [2] medan CD-spelaren är i stoppage.

För att se information om t.ex. det totala antalet spär i programmet Tryck upprepade gånger på DISPLAY [7].

Andra manövrer

Skapa ditt eget CD-program (programmerad spelning)

Använd knapparna på fjärrkontrollen för att mata in ditt eget program.

1 Tryck på CD [6] för att gå över till CD-läget.

2 Tryck upprepade gånger på PLAY MODE [5] tills "PGM" tänds på displayen medan CD-spelaren är i stoppage.

3 Tryck på ▶/◀ [▶◀] på anläggningen [5] för att välja ønskade spär.

4 Tryck upprepade gånger på ▶/◀ [▶◀] (eller på ▶/◀ [▶◀] på anläggningen) [5] för att välja ønskade spärnummern.

5 Tryck på TUNER MEMORY [2].



6 Tryck upprepade gånger på ▶/- (eller TUNING +/- på anläggningen) [5] för att välja ønskad snabbvalsnr.

Om det redan finns en annan station lagrad på den valda snabbvalsnr ersätts den gamla stationen av den nya stationen.

7 Tryck på ENTER [9].

8 Upprepa step 1 till 4 för att lagra ytterligare stationer.

Det går att lagra upp till 20 FM-stationer och 10 AM-stationer. Snabbvalstionerna hålls kvar i minnet i ungefärlig ordning från den senast skickades ut till den första.

Det går att släp i stationer som har sätts in.

För att sätta in stationer som har sätts in Tryck på CLEAR [2] medan CD-spelaren är i stoppage.

För att se information om t.ex. det totala antalet spär i programmet Tryck upprepade gånger på DISPLAY [7].

Hur man använder timerfunktionerna

På den här anläggningen finns det två olika timerfunktioner. Om båda timerarna används samtidigt har insättningstiden företräder.

För att radera det sista späret eller den sista filen ur programmet Tryck på CLEAR [2] medan CD-spelaren är i stoppage.


För att se information om t.ex. det totala antalet spär i programmet Tryck upprepade gånger på DISPLAY [7].

Lagring av radiostationer i snabbvalsmitten

Du kan lagra dina favoritradiostationer i minnet så att sedan det sarà att släp i dem direkt genom att välja motsvarande snabbvalsnr.

1 Ställ in ønskad station (se "Lyssna på radio").

2 Tryck på TUNER MEMORY [2].



3 Tryck upprepade gånger på ▶/- (eller TUNING +/- på anläggningen) [5] för att välja ønskad snabbvalsnr.

Om det redan finns en annan station lagrad på den valda snabbvalsnr ersätts den gamla stationen av den nya stationen.

4 Tryck på ENTER [9].

5 Upprepa step 1 till 4 för att lagra ytterligare stationer.

Det går att lagra upp till 20 FM-stationer och 10 AM-stationer. Snabbvalstionerna hålls kvar i minnet i ungefärlig ordning från den senast skickades ut till den första.

Det går att släp i stationer som har sätts in.

För att sätta in stationer som har sätts in Tryck på CLEAR [2] medan CD-spelaren är i stoppage.

För att se information om t.ex. det totala antalet spär i programmet Tryck upprepade gånger på DISPLAY [7].

Registreringa su un nastro (Tranne il modello per il Regno Unito)

Usare soltanto un nastro TYPE I (normalband).

E' possibile registrare inclusi i componenti audio collegati.

Usare i tasti sull'unità per comandare la registrazione sul nastro.

1 Inserire uno nastro registrabile nello scomparto della casetta con il lato su cui si desidera registrare rivolto in alto.

2 Preparare la sorgente di registrazione.

Selezionare la sorgente desiderata da registrare.

Mettere il selector che si desidera registrare e premere DISC SKIP [3] per selezionare il disco.

3 Premere ripetutamente ▶◀ [▶◀] o ▶▶ [▶◀] sull'unità [5] finché appare il numero del brano desiderato.

Quando si programma il file MP3, premere ripetutamente ▶+/- [▶◀] o ▶+/- [▶◀] sull'unità [5] per selezionare la cartella desiderata e poi selezionare il file desiderato.

Numeri del brano o del file selezionati

Tempo di riproduzione totale del brano selezionato

5 Premere ENTER [9] per aggiungere il brano o il file alla programmazione.

6 Ripetere i punti da 3 a 5 per programmare altri brani o file fino ad un totale di 20 brani o file.

7 Per riprodurre la programmazione di brani o file, premere (▶ o ▶+/-) sull'unità [4].

La programmazione rimane disponibile finché viene aperto il cassetto del lettore. Per riprodurre di nuovo la stessa programmazione, selezionare la funzione CD e premere (▶ o ▶+/-) sull'unità [4].

Per migliorare la ricezione dal sintonizzatore

Durante la ricezione del lettore CD usare la funzione di gestione dell'alimentazione del CD. Come impostazione predefinita, l'alimentazione del CD è attivata.

1 Premere CD sul telecomando (o ripetutamente FUNCTION [6]) per selezionare la funzione CD.

2 Premere ▲/▼ [▲/▼] per spegnere il sistema.

3 Dopo che "STANDBY" appare di lamppeggi, premere ▲/▼ [▲/▼] per visualizzare l'orologio e poi premere ▲/▼ [▲/▼] mantenendo premuto □ [4].

Tutte le stazioni AM preselezionate vengono cancellate. Per ripristinare l'intervallo su quello preimpostato in fabbrica, ripetere il procedimento.

Riguardo alla sicurezza

• Unità non è isolata dalla fonte di alimentazione CA di rete per tutto il tempo che rimane collegata alla presa a muro, anche se stessa è unità è spenta.

• Collegare completamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro non si intende usare l'unità per un lungo periodo di tempo. Quando si collega l'unità, afferrare il cavo di alimentazione.

• Se un qualsiasi oggetto solido o liquido dovesse penetrare all'interno del sistema, scollegare il cavo di alimentazione CA può essere sostituito soltanto presso un centro di assistenza.

Riguardo alla sistemazione

• Non isolare l'unità dalla fonte di alimentazione CA per tutto il tempo che rimane collegata alla presa a muro, anche se stessa è unità è spenta.

• Collegare completamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro non si intende usare l'unità per un lungo periodo di tempo. Quando si collega l'unità, afferrare il cavo di alimentazione.

• Non collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.

• Collegare l'unità in posizione in cui la presa a muro non sia disponibile.